

Mode d'emploi de PRODUTIL
Programme d'édition de cartes magnétiques DATAPLEX
Document ACONIT
- Table des matières



Informatic Systèmes TéléCom

22, rue de Vouillé, 75015 Paris, 531.51.64



Informatic Systèmes TéléCom

06 - EDIT (Tableau des caractères)

- Voir ORGANIGRAMME en annexe -

PRODUTIL dans R 1

Carte qui contiendra les informations dans R 2

Faire: T4 - 06 - T3

I - 4 possibilités

- a) T1 -- DATAPLEX imprime en rouge "write block" (écrire bloc), voyant vert
- b) T2 -- DATAPLEX imprime en rouge "amend block" (corriger bloc), voyant vert
- c) T3 -- DATAPLEX imprime en rouge "print block" (imprimer bloc), voyant vert
- d) T4 -- Ejecte la carte 2 et FIN

Si l'on utilise une de ces possibilités, on a pour:

- a) T1 -o- après le voyant vert à entrer le n° de bloc sur lequel on désire enregistrer des informations.
DATAPLEX imprime le n° de bloc frappé, fait un R.C. et se positionne en début de ligne.
Voyant jaune,
Toutes les informations frappées au clavier sont transférées dans la mémoire de travail.
Il est possible d'utiliser les touches (← →) afin d'apporter des corrections dans la mémoire de travail.
SI ON ENTRE PLUS DE 128 CARACTERES dans 1 bloc, le voyant rouge s'allume, revenir avec la touche (←) en arrière de quelques caractères.
DEUX CAS POSSIBLES
CAS 1 - T4 transfère la mémoire de travail sur la carte magnétique et revient en début de § I
Pour éjecter la carte, faire de nouveau T4